



Specyfikacja Osram Rura LED T8 SubstiTUBE Advanced (HF) Standard Output 18.4W 2070lm - 830 Ciepła Biel | 120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|--|-----------------------|
| Numer artykułu | 220181 |
| EAN | 4052899943032 |
| Nazwa producenta | ST8A-1.2M 18,4/830 HF |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 25 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Klasa efektywności energetycznej dawny | A+ |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 36 |
| Moc (W) | 18.4 |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Kolor światła | 3000K - Ciepła Biel |
| Kod koloru | 830 Ciepła Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2070 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 112.5 |

Rodzaj produktu Światłówka LED T8

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---|
| LED Starter w komplecie | Nie |
| Wymagany Statecznik | Tak |
| Statecznik lampy LED | Elektroniczny (HF) |
| Wyjście lampy LED | Standard Output |
| Features | Simple and Safe Replacement for Fluorescent Tube Without Rewiring |
| Obudowa | Plastik |

Wymiary

| | |
|------------------|----------------|
| Długość | 120cm |
| Długość (mm) | 1200 |
| Średnica (mm) | 27.5 |
| Kształt | Żarówka rurowa |
| Dokładny kształt | T8 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie