



Specyfikacja Ledvance LED Highbay Sensor Gen4 147W 22000lm 110D - 840 Zimna Biel | IP65 - Czujnik ruchu i światła

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu | 243769 |
| Nazwa producenta | HB S 155W/4000K 110DEG IP65 LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 400 |
| Moc (W) | 147 |
| Kolor światła | 4000K - Zimna Biel |
| Ściemnianie | Nie |
| Driver Included | Tak |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Kod koloru | 840 - Zimna Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 22000 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150 |
| Power factor | >0.95 |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-----------------|
| EAN | 4058075603264 |
| Montaż | Pendant |
| Połączenie oprawy | Cable, 5-pole |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Operating Temperature | -20 to +50 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Czarny |

Wymiary

| | |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 321 |
| Wysokość (mm) | 188 |
| Średnica (mm) | 321 |

Sensor Information

| | |
|------------------|---------------|
| Czujnik ruchu | Tak |
| Wbudowany sensor | Yes |
| Typ sensora | Motion Sensor |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie