
NOWAZAROWKA.PL







# Specyfikacja Noxion Belka LED Batline Connect 12W 990lm - 830 Ciepła Biel | 90cm - 20x Podłączalny

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 241580 |
| EAN | 8719157028035 |
| Nazwa producenta | Noxion LED T5 Batline 12W 3000K 900mm |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x21 |
| Moc (W) | 12 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kolor światła | 3000K - Ciepła Biel |
| Kod koloru | 830 Ciepła Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Strumień świetlny (Lumen) | 990 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 83 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100 |
| Power factor | >0.50 |
| Zawiera żarówkę | Tak |

| | |
|---|---|
| Długość | 90cm |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -15 to +45 |
| Obudowa | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 900 |
| Szerokość (mm) | 28 |
| Wysokość (mm) | 35.6 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Czujnik ruchu | Nie |
| Wbudowany sensor | No |
| Typ sensora | Bez czujnika |

**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji** **Płać** bezpiecznie

Trustpilot