NOWAZAROWKA.PL



# Specyfikacja Philips Belka LED Ledinaire BN021C 20W 1900lm - 830 Ciepła Biel | 120cm

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 243479 |
| EAN | 8719514527911 |
| Nazwa producenta | BN021C LED19S/830 L1200 |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x36 |
| Moc (W) | 20 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kolor światła | 3000K - Ciepła Biel |
| Kod koloru | 830 Ciepła Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1900 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 95 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 150 |
| Power factor | >0.90 |
| Zawiera żarówkę | Tak |

| | |
|---|---|
| Długość | 120cm |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| EOC8 | 52791199 |
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector] |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 1186 |
| Szerokość (mm) | 28.4 |
| Wysokość (mm) | 35.7 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Czujnik ruchu | Nie |
| Wbudowany sensor | No |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Dlaczego Nowazarowka?

**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji** **Płać** bezpiecznie

Trustpilot